


AnyTalk[®]

USER'S MANUAL

FRS-839免執照無線對講機

使用說明書



14
Channels
14頻道

Auto
Scan
掃頻功能

DCS
Function
數位靜音

CTCSS
Function
類比靜音

目錄



按鍵說明	-----
主要特點	-----
音量調整	-----
頻道選擇	-----
基本操作	-----
特殊操作	-----
技術規格	-----
故障處理指南	-----

NCC警語

※ 本產品經NCC認證合格之低功率發射電機，非經許可使用者不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。
※ 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

NCC證號:  CCAJ16LP2870T2

按鍵說明



1

主要特點

- 14個儲存頻道
- 數位靜音
- 類比靜音
- 省電功能
- 發射超時提示
- 中英文語音提示
- 高低電壓提示禁發
- 長效鋰電池

音量調整

按順時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕增大音量；按逆時針方向旋轉“電源/音量開關”控制旋鈕則減小音量。

頻道選擇

按順時針方向旋轉頻道旋鈕控制旋鈕切換下一個頻道；按逆時針方向旋轉頻道旋鈕，控制旋鈕則切回之前頻道。

對講

按住【PTT】鍵發射當指示燈亮時，以正常的音調講話，通話完畢後鬆開【PTT】鍵，本機將轉為接收，講話時請保持嘴與對講機距離約3-8cm。

Auto Scan掃頻功能

對講機旋鈕到 "S" 頻道位置，掃描1-14頻道中有添加掃描的頻道，掃描過程中，綠燈閃爍。掃描用於接收對講機頻道的信號，掃描時對講機1~14的頻道信號直到發現信號後停止。掃描中如果收到信號或發射，在信號消失或發射停止後，對講機將停留在在該頻道10秒，10秒內如果沒有在收到信號或發射，對講機將繼續掃描下一個頻道。

2

基本操作

開關電源

- 1.開機:按順時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕打開對講機電源,同時聽到`嗒`一聲,再聽到`嘀啾啾`提示音,然後在播報當前對應頻道。
- 2.關機:按逆時針方向旋轉`電源/音量開關`控制旋鈕,直到聽到`嗒嗒`一聲後表示已經關閉該對講機電源。

特殊操作

低電提醒

- 1.低電量警告在電池需要充電或更換時出現提醒。
如果電量不足時使用對講機,會響起警告`嘀、嘀、嘀`,若語音報號功能開啟的話,將播報`請換電池`,更換電池組或充電。
- 2.本機在電池電量低時開機但不能使用。

語音提示功能開關和中英文切換

本機具有語音提示功能,方便在夜間或暗處操作時,快速知道您所用的對講機當時的頻道。按住MONI鈕鍵,旋轉電源開關打開對講機電源;直到對講機响"嘀"音,鬆開按鍵,對講機在中文、英文之間切換。

解除靜音

長按兩秒解除靜音【MONI】鍵可以進入解除靜音模式,鬆開後即退出此功能可以接收微弱較小的信號。

技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20°C 至+60°C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	120 x 60 x 35mm (不含天線)
重量	225g
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2 μV
音頻功率	≥ 450rnw
待機電流	27mA

注意:規格如因技術原因改進而有變動,恕不另行通知。

Made in china

故障處理指南

問題	解決方法
沒有電源	●電池組已耗盡，請更換電池 電池組可能未正確安裝，請取出電池重裝一次。
電池在充電後也無法使用	●電池壽命已到，請更換電池
無法與組內成員對話	●確認所使用頻率與其他頻率相同。 ●有可能頻率已離開有效範圍

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

保修卡

本保修卡提供自購買日起主體保固一年免費售後服務！

配件不在此保修範圍，

為享有樂華數位科技的保修服務

請妥善保存本卡遺失恕不補發。

若發生故障時請出示本保修卡，以提供維修服務。

自然災害、不當使用或任意改裝本公司產品

則不在本保固責任範圍

如需本公司維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站

www.rowa.com www.rowa.co.jp

產品名稱	FRS-839	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

產品保修卡

1 保固
year

www.rowa.com www.rowa.co.jp

台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號

台北分公司 02-23711091 台北市中正區延平南路48號4樓

高雄分公司 07-2360163 高雄市三民區建國二路46號11樓