

安全帽藍芽耳機

BT-102

使用說明書



遙控PTT手柄




耳機麥克風



K頭對講機連接線

· 產品包裝配件



藍牙主機



遙控PTT手柄




K頭對講機連接線



耳機麥克風



遙控PTT手柄固定夾



夾具組

· 目錄

產品包裝配件	2
安裝方法	3
按鍵說明	4
操作說明	5
產品參數	6
常見故障排除	6

· 注意事項

長時間連續聆聽過大的音量容易造成使用者的聽力下降，行車時請注意使用音量不可蓋過週遭環境聲音，若因使用音量過大造成任何生命財產的損失，本公司一概不負責任。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

· 安裝方法



1 取出產品相關配件



2 對準卡槽 按壓到底



3 將產品固定到合適位置



4 安裝於頭盔內部，調整好耳麥位置，隱藏好喇叭線



5 連接好耳麥和對講機線



6 產品安裝完成

· 按鍵說明



- 4 -

· 操作說明

- 開機：長按“播放/暫停鍵”開機，將會有提示音，並有藍燈閃爍。
- 關機：長按“播放/暫停鍵”開機，將會有提示音，並有紅燈閃爍。
- 連接手機：開機後再長按“播放/暫停鍵”，藍紅燈閃爍，即可與手機進行配對，配對密碼為“0000”。
- 接聽來電：來電時按一下“播放/暫停鍵”即可接聽，再按兩次“播放/暫停鍵”即可掛斷電話，來電時長按“播放/暫停鍵”即可拒接來電，連續按兩次“播放/暫停鍵”可回播最後一通來電。
- 播放音樂：短按“+”音量增加，音量到最大時會有“Di~”提示音。短按“-”音量減少，音量到最小時會有“Di~”提示音。短按“播放/暫停鍵”，可播放或暫停音樂；若暫停約5秒再按播放鍵，將重新播放此首音樂。長按“+”將切換下一曲。長按“-”將切換上一曲。長按“PTT鍵”將進行對講功能，暫停音樂播放；放手後音樂將繼續播放。

- 5 -

· 產品參數

※ 對講機連接線標配為K頭（M頭為選購）

藍牙：CSR V 4.1

電池容量：3.7V / 450mAh

充電時間：約3小時（充電時亮紅燈，充飽時亮藍燈）

通話時間：約8~12小時

連續播放音樂時間：約6小時

待機時間：約300小時

工作溫度：-10度C ~ 45度C

尺寸：72mm x 40mm

重量：約15g

· 常見故障排除

問題	原因	解決方法
無法開機	電池電量不足	請先充電約 3 小時左右
配對後沒有聲音	配對失敗	請重新進行配對
通話時吵雜或有回音	也許是環境干擾或裝置距離太遠音量太大	請移動到其他地方或將裝置靠近並調整音量
	耳機沒有配戴好	請重新調整耳機位置

- 6 -

產品保修卡 **1** 保固 year

本保修卡提供自購買日起，主機享有原廠一年保固；盒內配件屬於消耗品，提供七天內新品瑕疵換新服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發；自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內；若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

產品名稱	BT-102
機身編號	
購買日期	

樂華數位科技

www.rowa.com.tw

如有疑問歡迎洽詢



總公司：台中市北屯區永定二街57號 04-22310188

- 7 -