

AnyTalk FRS-V1APP

USER'S MANUAL

免執照無線對講機

使用說明書

14
Channels
14頻道

Type-c
充電

DCS
Function
數位靜音

CTCSS
Function
類比靜音

APP
Talk



按鍵說明



側鍵1短按為頻道+/音量+ 側鍵2短按為頻道-/音量-
側鍵1長按為解除靜音 側鍵2長按為鍵盤鎖定

目錄

按鍵說明	1
主要特點	2
技術規格	4
頻率表+故障處理指南	5
保修卡	6

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NCC證號: **CCAJ26LPABC0T6**

主要特點

- 中文語音播報頻道號碼
- CTCSS，DCS 啞音
- 螢幕顯示電量/頻道
- 省電功能
- 低電量警示
- 按鍵鎖功能
- 一鍵複製
- 聲控功能
- 迷你輕巧

發話亮紅燈
接收亮綠燈

充電亮紅燈
充飽亮綠燈

更多操作請參考官網
www.rowa.com.tw





APP QR Code



LINE



FB



官網

頻率表

頻道	1	2	3	4	5	6	7
頻率	467.5125	467.5250	467.5375	467.5500	467.5625	467.5750	467.5875
頻道	8	9	10	11	12	13	14
頻率	467.6000	467.6125	467.6250	467.6375	467.6500	467.6625	467.6750

故障處理指南

問題	解決方法
電池充飽電 無法使用	電池壽命已到，請洽各地經銷商，進行換購電池。
無法與組內 成員對話	- 確認使用的頻率與其他頻率相同 - 可能頻率已離開有效範圍

技術規格

頻率範圍	467.5125 - 467.6750MHz
使用溫度範圍	-20 °C 至 +60 °C
頻道數量	14個頻道
工作方式	FM
外型尺寸	105 x 43 x 22 mm (含天線)
重量	70g (含天線)
功率輸出	≤ 1W
調變方式	FM (F3E)
最大頻偏	≤ ± 5KHz
殘波幅射	< -60dB
發射電流	≤ 1.1A
頻率穩定度	± 2.5ppm
接收靈敏度	< 0.2μV
音頻功率	≥ 450mw
待機電流	27mA

注意：規格因技術改進而有變動，不另行通知。

保修卡

本保修卡提供自購買日起，主機享有樂華數位科技一年保固免費售後服務。

請妥善保管此卡，維修時須出示，遺失恕不補發。配件、自然災害、不當使用或任意改裝，不在保固範圍內。若需維修，將依損害程度酌收維修費用。

詳細資訊請參考樂華數位科技公司網站
www.rowa.com.tw

產品名稱	FRS-V1APP	經銷商蓋章
機身編號		
購買日期		

樂華數位科技

www.rowa.com.tw

產品保修卡

1^{year} 保固



台中總公司 04-22310188 台中市北屯區永定二街57號